

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Email: vpx@nt-rt.ru

Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru



Особенности и технические характеристики модуля питания МП24.1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

МП24.1

✦ **Код:** ВШПА.421412.313

АС/DC источник питания +24 В
совмещенный с модулем проверки
сигнализации и защиты.

Модуль питания МП24.1 — импульсный преобразователь напряжения, рассчитанные на входное напряжение 176...242 В АС, 47...63 Гц или 246...350 В DC. На выходе формируется стабилизированное напряжение +24 В. Схема контроля блоков питания сигнализирует выход напряжения за установленные пределы, а также обеспечивает блокировку выходных реле сигнализации при включении и выключении аппаратуры, неисправностях блока питания, колебании или пропадании напряжения сети. Допускается «горячая замена» модуля питания.

Отличительной особенностью модуля питания МП24.1 является совмещение функций проверки работы сигнализации и защиты аппаратуры по любому каналу измерения, аналогично модулю МК91.

ОСОБЕННОСТИ

- ✦ защита от перегрузки;
- ✦ защита от перегрева;
- ✦ контроль выходного напряжения;
- ✦ возможность «горячей замены».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✦ широкий диапазон питающих напряжений;
- ✦ защита от перегрузки и перенапряжения;

- ✧ высокая стабильность выходного напряжения;
- ✧ малый уровень пульсаций выходного напряжения;
- ✧ высокий выходной ток.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания:	
— переменное напряжение, частотой 50Гц, В	176 — 242
— постоянное напряжение, В	246 — 350
Выходное напряжение, В	$+(24 \pm 1)$
Пульсация выходного напряжения, В, не более	0,03
Максимальный выходной ток, мА:	
— МП24.1-50W	2000
— МП24.1-60W	2500
— МП24.1-85W	2500
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха (от и до включ.), °C	+5 — +45
Ширина лицевой панели	8HP (40мм)

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✧ питание датчиков;
- ✧ питание модулей контроля;
- ✧ проверка работы сигнализации и защиты аппаратуры.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модуль МП24.1 поставляется в нескольких вариантах исполнения:

- ✧ **МП24.1-50W** — блок питания мощностью 50Вт с разъёмом DIN.
- ✧ **МП24.1-60W** — блок питания мощностью 60Вт с разъёмом DIN.
- ✧ **МП24.1-85W** — блок питания мощностью 85Вт с разъёмом DIN.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Email: vpv@nt-rt.ru
 Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93